



**Technische Daten LED E14 Kerze Fadenlampe Messing 4.1W 350lm - 822 | Dimmbar - Ersatz für 40W**



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

EAN	8719157914581
Marke	Noxion
Herstellername	Noxion Lucent Filament LED Candle B35 E14 220-240V 4.1W 350LM CRI80 2200K DIM (32W eqv.) AMBER
Menge in der Originalverpackung	80
Budgetlight All-in Garantie	2 Jahre
Energieeffizienzklasse	F
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	15000

## Technische Informationen

Technologie	LED
Produktyp	E14 LED
Ersetzt (Watt)	40
Lampen Spannung (V)	220-240
Watt	4.1
Dimmbar	Dimmbar
Sockel	E14
Farbcode	822 Extra Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	2200 Extra Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89
Helle Farbe	Weiß

Farbsteuerung	Einzelfarbe
Lichtstrom (Lumen)	350
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	85
Sensortyp	Kein Sensor

## Produktinformationen

---

Ausführung	Gold
LED Filament	Ja
Product Serie	Lucent

## Masse

---

Höhe (mm)	97
Durchmesser (mm)	35
Lampenform	Kerze
Formbezeichnung	B35

## Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**
-  **effiziente LEDs**

