



Caractéristiques Osram tube LED 150cm | 3300K 17.9W - SubstitutUBE

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                           | 236721                              |
| EAN                            | 4058075292512                       |
| Marque                         | Osram                               |
| Nom du fabricant               | ST8FOOD-1.5M17,9W/833220-240VEMFLH1 |
| Quantité recommandée           | 10                                  |
| Budgetlight Garantie Totale    | 5 ans                               |
| Ancienne Etiquette énergétique | A+                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure)   | 50000                               |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 58               |
| Puissance (W)                     | 17.9             |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 833 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3300 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Nourriture       |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1700             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 95               |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Référence Article | Tube LED T8      |
| Type de capteur   | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast Nécessaire | No                                                                      |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                         |
| Logement           | Glass                                                                   |
| Product Serie      | Substitube                                                              |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 150cm |
| Longueur (mm) | 1500  |
| Diamètre (mm) | 26    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

